# RolaTube ローラケージ マスト（5m・黒）
# 納入仕様書

| ハイテクインター株式会社 | | | | 管理番号 | TEC-21SP0029-01.2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文書名 | RolaTube ローラケージ マスト（5m・黒） 納入仕様書 | | | | |
| 版数 | 年月日 | 作成 | 承認 | 変更内容 | |
| 1 | 21.01.07 | 麻生 | 川辺 | 新規作成 | |
| 1.1 | 21.03.25 | 麻生 | 徳永 | ペグの本数修正 | |
| 1.2 | 25.03.11 | 中嶋 | 川辺 | 梱包物一覧にペグ、ハンマー追加 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 1　製品仕様

| 項　目 | 諸　元 |
|---|---|
| 建中時の高さ（ベースキャップ使用時） | 5m |
| 建中時の高さ（RolaCage 使用時） | 4m |
| 最大トップ荷重 | 5kg |
| 総重量（構成品含む） | 7.8kg |
| 収納袋寸法 | W400mm × H280mm × D300mm |
| 最大展開時風速 | 26m/s |
| 推奨建柱人数 | 4 人 |

## 2　梱包物一覧

| 番号 | 名　称 | 数 量 |
|---|---|---|
| ① | 収納袋 | 1 |
| ② | 5m マスト | 1 |
| ③ | Rola Cage | 1 |
| ④ | ベースキャップ | 1 |
| ⑤ | トップキャップ | 1 |
| ⑥ | ガイロープ | 3 |
| ⑦ | ハンマー | 1 |
| ⑧ | ペグ(赤) | 3 |
| ⑨ | ペグ(プラ) | 3 |
| ⑩ | ペグ(黒) | 7 |

# 3 製品保証

以下は、ハイテクインター株式会社（以下、「当社」という）の製品をご購入された方（以下、「お客様」という）に対し、当社が提供する製品保証規約（以下、「本規約」という）を定めたものです。

お客様が当社の販売店やその他の第三者（以下「販売店等」という）の提供する独自の保証、保険、その他サービス（以下「販売店等独自サービス」という）に加入されている場合、製品に対する販売店等独自サービスの適用の可否については、製品のご購入前にお客様において販売店等にご確認ください。販売店等独自サービスの提供条件および当該販売店等独自サービスに基づく修理等のサービス内容は、お客様と販売店等との取り決めによりますので、当社がその条件・内容等につき責任を負うものではありません。

## 3.1 製品保証

製品保証は、当社が日本国内で販売した製品本体、および当該製品の付属品に適用されます。
ご購入日（当社納品日）より製品保証期間内において、取扱説明書、本体ラベルやカタログに先の注意事項に基づいた正常な使用状態で製品故障が生じた場合、当社カスタマサポートへご連絡いただき、プリントアウトされた“修理ご依頼確認メール”と共に故障製品をご返送ください。当社にて最終的な故障切り分けを行い、故障と判断した場合にはアフターサービスとして、無償修理、または新品もしくは同等品と交換いたします。
送料は双方元払いといたします。なお保証期間を過ぎた場合は有償修理となりますのでご注意ください。
修理細則については当社ホームページより修理規約をご確認ください。

## 3.2 販売終了後のサポート

製品の販売終了後も製品保証期間において、サポートを継続提供いたします。
万が一、ハードウェアの修理やソフトウェアの修正が困難な場合は、交換対応または同等仕様の製品をご案内させていただく場合もございます。予めご了承の程、お願いいたします。

### 3.3　免責

製品の故障もしくは使用によって生じた製品または接続製品内に保存されたデータの毀損・消失等について、弊社は一切の責任を負いません。重要なデータについては、必ず定期的にバックアップを取る等の措置を講じてください。

保証期間を問わず、当社製品の故障・誤動作・不具合に起因するお客様での機会損失・逸失利益・二次損害・当社製品以外への損傷、およびお客様による交換作業・調整作業に対する補償については、保証範囲外とさせていただきます。

また、以下に該当する場合も保証範囲外とさせていただきます。

(1) 自然災害、公害、異常電圧等、当社の責に帰すことができない損傷、故障
(2) 取扱説明書に記載されているご使用上の注意事項、および製品の仕様（製品の設置条件、使用電源条件、温度及び湿度条件）に反した使用により生じた損傷、故障
(3) 接続製品の異常や誤動作および障害を誘発する可能性のある製品（仕様が明確でないもの、開発中など）を接続した場合の損傷、故障
(4) 合理的使用方法に反するお取扱い、およびお客様の維持･管理環境に起因する故障や損傷の場合
(5) 当社の同意無しに回路、外部構造／内部構造の変更その他の改造を行なった場合
(6) お客様にて製品を分解された場合
(7) 中古品でご購入された場合
(8) 製品を日本国外でご使用された場合
(9) 購入時に貼られていた各種ラベル（シリアルナンバーラベルや定格表示ラベルなど）がない、塗りつぶされている、または剥がした痕跡等がある場合

### 3.4　規約変更

当社の判断で本規約を変更させていただくことがあります。予めご了承ください。なお製品保証はご依頼の時点の規約が適用となりますので、必ずその時点で適用される本規約を事前にご確認ください。

# 4　ご使用上の注意

- 本製品及び付属品をご使用の際は、取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- 本製品及び付属品を分解したり改造したりすることは絶対に行わないでください。
- 目に見える損傷がある場合は、マストを使用しないでください。
- 配置場所が、感電の危険を表すケーブルや機器がないことを確認します。
- 風速27m/sを超える環境の中では、展開しないでください。
- マストの最大トップ荷重の負荷を超えて使用しないでください。
- 本製品及び付属品の故障、誤動作、不具合、あるいは天災、停電等の外部要因によって、通信などの機会を逸したために生じた損害等の純粋経済損害につきましては、弊社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品及び付属品は、改良のため予告なしに仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

# 5 お問い合わせ先

製品に関するご質問・お問い合わせ先

ハイテクインター株式会社 カスタマサポート
受付時間： 平日（土日祝日、年末年始、当社休業日を除く） 9:00～17:00
TEL： 0570-060030
問合せフォーム：https://hytec.co.jp/contact/technical_support_form.html